Line Levels - SignVideo

Bit	Vrms	dBu	PPM	VU	dBFS	
				24		
				23		
				22		
				21		
	12.277	24		20		
	10.941	23		19		
	9.752	22		18		
	8.691	21		17		
	7.746	20		16		
	6.904	19		15		
24	6.153	18		14	**0**	
	5.484	17		13	-1	
	4.887	16		12	-2	
	4.356	15		11	-3	
	3.882	14	8	10	-4	
	3.460	13		9	-5	
23	3.084	12	7	8	-6	
	2.748	11		7	-7	
	2.449	10		6	-8	
	2.183	9		5	-9	
	1.946	8	6	4	-10	**Nominal Peak Level**
	1.734	7		3	-11	Limiter Level
22	1.546	6		2	-12	
	1.377	5		1	-13	
	1.228	4	5	**0**	-14	
	1.094	3		-1	-15	
	0.975	2		-2	-16	
	0.869	1		-3	-17	
21	**0.775**	**0**	**4**	-4	**-18**	**Nominal Line Level**
	0.690	-1		-5	-19	
	0.615	-2		-6	-20	
	0.548	-3		-7	-21	
	0.489	-4	3	-8	-22	
	0.436	-5		-9	-23	
20	0.388	-6		-10	-24	
	0.346	-7		-11	-25	
	0.308	-8	2	-12	-26	
	0.275	-9		-13	-27	
	0.245	-10		-14	-28	
	0.218	-11		-15	-29	
19	0.195	-12	1	-16	-30	
	0.173	-13		-17	-31	
	0.155	-14		-18	-32	
	0.138	-15		-19	-33	
	0.123	-16		-20	-34	
	0.109	-17		-21	-35	
18	0.098	-18	0	-22	-36	
	0.087	-19		-23	-37	
	0.078	-20		-24	-38	
	0.069	-21			-39	
	0.062	-22			-40	
	0.055	-23			-41	
17	0.049	-24			-42	
					-43	
					-44	
					-45	
					-46	
					-47	
					-48	
				SignVideo MIXER	DIGITAL RECORDER	

Nominal Peak Level = Nominal Line Level + 8 dB

v 5